


# Nur für 1541 / 1541C und 1541-II Laufwerke !

Der VIA #1 ist daran zu erkennen, dass die Pins 3-9 mit keinem anderen IC verbunden sind.

Bei der 1541C und 1541-II muss PIN 2 vom VIA #1 von der Platine getrennt werden. Bei der 1541C muss zusätzlich das DOS gegen ein 1541 oder 1541-II DOS getauscht werden!



LPT	6522 VIA
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9



Sub-D 25 (M)

Masse LPT 18 - 25 (intern gebrückt)

Darstellung des Steckers von der Lötanschlusseite !